



องค์กรมาตรฐานไทย



ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio



ใส่ซ็อกเก็ตลงตัว...ฟังชัดเพียบ!!



SPECIFICATIONS

- 245.0000 - 246.9875 MHz.
- 160 CHANNELS ,40 FREE MEMORIES
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- PASSWORD SECURITY PRIVATE
- DCS 214 CODES/ 51 CODES OF CTCSS
- ROGER BEEP SOUND (ROG)
- TIME-OUT TIMER (TOT)
- DUPLEX FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



BATTERY 1200 mAh.



PASSWORD SECURITY



DUPLEX FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. ส่งสินค้าด้วยตนเองหรือส่งด้วยบริการ T.C. GROUP (ฟรีขนส่ง)
หรือ ส่งส่งทางไปรษณีย์



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ทางเราจัดไว้บริการ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการรถทุกคันในเครือ T.C. GROUP ที่ออกบริการรถวิ่งอีกสินค้าของบริษัท



รถบริการเคลื่อนที่
บริการทุกพื้นที่
สามารถส่งสินค้า
ได้ทุกที่



1. เปลี่ยนกล่องด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ ไปรษณีย์ ศูนย์บริการเคลื่อนที่รถวิ่งในรถทุกคัน

2. เปลี่ยนกล่องในตัวรถที่ศูนย์บริการรถเคลื่อนที่ที่ศูนย์บริการเคลื่อนที่รถวิ่งในรถทุกคัน ศูนย์บริการเคลื่อนที่รถวิ่ง...

3. ส่งสินค้าในรถเคลื่อนที่รถทุกคันที่ศูนย์บริการเคลื่อนที่ที่ศูนย์บริการเคลื่อนที่รถวิ่งในรถทุกคันที่ศูนย์บริการเคลื่อนที่รถวิ่งในรถทุกคันที่ศูนย์บริการเคลื่อนที่รถวิ่งในรถทุกคัน...

SPECIFICATION (SP-DX5 Plus)

Accessories For : SP-DX5 Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
MICROPHONE IMPEDANCE	2KΩ
REGULATE VOLTAGE REDIREMNT	7.4 V DC.
CURRENT STAND BY	40mA.
FREQUENCY STABILITY	±/- 5ppm -20°C to + 50°C
DIMENSIONS WHIT BATTERY	110 x 55 x 32 mm (H x W x D)

SPEEDER®



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	H: 5w/ Lo : 1w.
MODULATION MODE	F3E
MAX. FREQ. DEVIATION	±2.5KHz.
FREQUENCY STABILITY	± 5ppm.
SPURIOUS RADIATION	60dB.
ADJACENT CHANNEL POWER	<-63dBm.



Adaptor



Antenna

RECEIVER

SENSITIVITY@12dB SINAD	<-0.25μV
SQUELCH SENSITIVITY	<-0.15μV.
INTERMODULATION REJECTION	60dB.
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	63dB.
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	65dB.
AUDIO DISTORTION	<5% at 8Ω Speaker



Belt Clip



User's Manual

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
ถ. ปิ่นเกล้า 10 ชั้น. พหลโยธิน
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
โทร : 034-967 484 หรือ 034-967 485

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 034-967-484-6

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : @SPENDERCLUB

