



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
ISO 9001 : 2015



**GET IT NOW!!**  
**SUPPORT**  
FM Radio 87.5-108MHz.



สายสก็อตตา...ตรงใจ



**SPECIFICATIONS**

- 245.0000 - 246.9875 MHz.
- 160 CHANNELS ,40 FREE MEMORIES
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- PASSWORD PROTECTION
- DCS 214 CODES/ 51 CODES OF CTCSS
- VOICE CONTROL 5 LEVELS
- BATTERY 1,600 mAh.
- DUPLEX FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



VOICE CONTROL 5 LEVELS



PASSWORD SECURITY



DUPLEX FUNCTION

# ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบที่บริเวณของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์ฝากสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (SP-IP5 Plus)

## Accessories For : SP-IP5 Plus

### GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
MICROPHONE IMPEDANCE	2KΩ
REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT	7.4 V DC.
CURRENT STAND BY	40mA.
FREQUENCY STABILITY	+/- 2.5ppm -20°C to + 60°C
DIMENSIONS WHIT BATTERY	99x56x36 mm (H x W x D)

## SPEEDER®



Battery 1600 mAh.



Desktop Charger

### TRANSMITTER

POWER OUTPUT	Hi : 5w./ Lo : 1w.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	± 100Hz
ADJACENT CHANNEL POWER	60dB.
SPURIOUS RADIATION	65dB.
MAX. FREQUENCY DIVIATION	± 2.5KHz.
TX DISTORTION	<5%



AC Adapter



Antenna

### RECEIVER

SQUELCH SENSITIVITY	<0.158μV. at 12dB./ SINAD
SELECTIVITY	65dB.
INTERMODULATION REJECTION	65dB.
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	65dB.
AUDIO OUTPUT MAX	>500mW.
AUDIO DISTORTION	<5 % at 8Ω distortion Speaker



Belt Clip



User's Manual



Hand Strap



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลติง จำกัด  
ดู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
จ. นครปฐม 73170  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📱 : @SPENDERCLUB