



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio 87.5-108MHz.



สื่อสารคมชัด...ฟังก็ชัดเพียบ!!

SPECIFICATIONS

- 245.0000 - 246.9875 MHz.
- 160 CHANNELS ,39 FREE MEMORIES
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- BACKLIGHT COLOR
- DCS 214 CODES/ 51 CODES OF CTCSS
- VOICE CONTROL 5 LEVELS
- BATTERY 1,400 mAh.
- SCRAMBLER FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



BACKLIGHT COLOR



BATTERY 1400 mAh.



VOICE CONTROL



SCRAMBLER

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีโซน)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



2. มาส่งสินค้าผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



3. ส่งสินค้าผ่านรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทำงานรับออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (SP-FX5)

Accessories For : SP-FX5

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 – 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels
OPERATION VOLTAGE	7.4VDC
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
FREQUENCY STABILITY	± 2.55ppm.
OPERATION TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 60 °C
CURRENT STAND BY	40mA.
DIMENSIONS WHIT BATTERY	100 x 60 x 30 mm (H x W x D)
WEIGHT	190g.
COLOR	Red



Battery 1,400 mAh.



Desktop Charger



AC Adapter



Antenna



Belt Clip



Hand Strap



User's Manual

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION MODE	F3E
FREQUENCY ERROR	±200Hz.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	± 2.5KHz.
SPURIOUS EMISSION	-65dB.
ADJACENT CHANNEL POWER	-65dB.

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25μV @12dB SINAD
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	-65dB.
INTERMODULATION	-63dB.
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	-65dB.
AUDIO DISTORTION	<5%
AUDIO POWER OUTPUT	500mW.

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ต.ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่



: 098-282-8374



: www.tccom.co.th



: SPENDERCLUB



: @SPENDERCLUB

