

**SPENDER**  
The Perfect Two Way Radios



ศูนย์บริการลูกค้า



มีใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2008



- 240 CHANNELS, FOR AMATEUR RADIO FM
- 80 CHANNELS, 160 FREE MEMORIES FOR PUBLIC RADIO FM
- 1500 mAh Li - ION BATTERY

**MP3 MUSIC OPTION**  
**1024 CODES OF DCS**  
**FM RADIO 67.5-108.0 MHz**

- CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY
- MEMORY DISPLAY MODE
- SCRAMBLER
- ROGER BEEP SOUND (ROG)
- VOX SENSITIVITY (VOX)
- DUPLEX FUNCTION
- AUTO POWER OFF
- TIMER-OUT TIMER
- ETC.



ศูนย์บริการ  
ลูกค้า T.C. GROUP  
มีใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008



โทร. 2217-2848  
ศูนย์บริการ  
ลูกค้า T.C. GROUP

**TC-MP14**  
144 MHz

**TC-MP25**  
245 MHz



**FM RADIO**  
มีฟังก์ชันเลือกความถี่  
เสียงผู้ส่งในประเภทอื่น

**>>> MP3 music**

ผลิตผลิตภัณฑ์เสียงเพลง



# SPENDER®

The Perfect Two Way Radios



อนุสิทธิบัตร  
เลขที่อนุสิทธิบัตร 4326

การรับสัญญาณวิทยุระบบเอเอ็มและหรือระบบเอฟเอ็ม  
ในเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ



อนุสิทธิบัตร  
เลขที่อนุสิทธิบัตร 5892

การรับสัญญาณวิทยุระบบAM, FM และหรือ ระบบ MP3  
ในเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ

## SPECIFICATION

### TC-MP14

### TC-MP25

#### GENERAL

Frequency Cover Range	144.0000 - 146.0000 MHz.	245.0000 - 245.9875 MHz.
Body Case	Black	Red
Mode Type	FM (F3E)	FM (F3E)
Frequency Stability	+/-5 ppm	+/-5 ppm
Operating Temperature Range	-20 °C to +55 °C	-20 °C to +55 °C
Power Supply Requirement	7.4 v DC.	7.4 v DC.
Dimension	51x90x28 mm. (w x h x d)	51x90x28 mm. (w x h x d)

#### TRANSMITTER

Transmitting Current Drain	Hi < 1.5A / Lo < 8.0mA	Hi < 1.5A / Lo < 8.0mA
Power Output	Hi : 5W. / Lo : 1W.	Hi : 5W. / Lo : 1W.
Transmitting Frequency Error	+/-500 Hz	+/-500 Hz
Spurious Radiation	63 dB.	63 dB.
Adjacent Channel Deviation	< -63 dBm.	< -63 dBm.

#### RECEIVER

Sensitivity	< 0.25 µV at 12 dB. / SINAD	< 0.25 µV at 12 dB. / SINAD
Squelch Sensitivity	< 0.158 µV.	< 0.158 µV.
Selectivity	< -65 dBm.	< -65 dBm.
Intermodulation Modulation	65 dB.	65 dB.
Spurious Response Rejection	60 dB.	60 dB.
Adjacent Channel Selectivity	63 dB.	63 dB.

### ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)

หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย  
บริการลูกค้าสัมพันธ์  
แจ้งความประสงค์ฝาก  
สินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม



#### ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูเมอร์ จำกัด  
ต.ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
จ. นครปฐม 73170 (โทร. 034-276-800)  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่



: [www.tccom.co.th/YouTube](http://www.tccom.co.th/YouTube)